

**TTNET / TÜRK TELEKOM KAMPANYALI
TP-LINK TD-864W
MODEM KURULUMU**



1. Bilgisayarınızda web tarayıcıyı (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) açınız.

Web tarayıcınızı açınız ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazınız ve **Enter** Tuşuna basınız.



2. Açılan ekranda kullanıcı adı kısmına "admin", parola kısmına "ttnet" yazınız. Müşteri tarafından şifre değiştirilmiş olması halinde ise değiştirilen şifre girilmelidir.

ADSL Router Oturum Açma

Kullanıcı Adı:

Şifre:

3. Modem ara yüzünde üst taraftaki "Kurulum" başlığı seçilir. Sol taraftaki menüden "WAN" başlığının altından "WAN" sekmesine giriniz. İnternet kullanıcı adı/şifre bilgilerini girebilmek için öncelikle sayfanın en altındaki "WAN Arayüz Tablosu" kısmından Arayüz kolonunda **İnternet** yazılı olanı seçiniz.

TP-LINK® 300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router Dil Seçilip Yapılandırma Tarihçe

Durum **Kurulum** Gelişmiş Servis Güvenlik Duvarı Bakım

WAN

> WAN

> ATM

> ADSL

LAN

WLAN

WAN Yapılandırma

Bu Sayfa ADSL Modeminizin çalışma modunu için gerekli PVC'leri oluşturmayı ve ayarlamaları sağlar. Not: Sadece PPPoE ve PPPoA başlıkları altında Manuel seçilirse, "Bağlan" butonuna tıklanması aktif olacaktır.

VPI: 8 VCI: 35

Enkapsülasyon: LLC VC-Max

Kanal Modu: PPPoE NAPT Etkinleştir:

IGMP Etkinleştir: PVC Durumu: Etkin Devre Dışı

IP Protokol: IPv4

PPP Ayarı:

Kullanıcı Adı: ttnetppoe @ttnet Şifre: *****

TTNET dışında bir servis sağlayıcı ile kullanmak için Tıklayınız. [Tıklayınız](#)

Türü: Devamı Boşta Bekleme (dak):

WAN IP Ayarı:

Türü: Sabit IP DHCP

Yerel IP Adresi: Ağ geçidi:

Ağ Maskesi:

Varsayılan Yön: Devre Dışı Etkin

Ekle Kaydet Sil Genel Yonile

WAN Arayüz Tablosu:

Seçiniz	Arayüz	Mod	VPI	VCI	Enkapsülasyon	NAPT	IGMP	Vars.Yön	IP Adr	Uzak IP	Ağ Maskesi	Kullanıcı Adı	Durum	Düzenle
<input checked="" type="checkbox"/>	İnternet	PPPoE	8	35	LLC	Açık	Kapalı	Açık	10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	ttnetppoe@ttnet	Bağlı Değil	
<input type="checkbox"/>	İPTV	İnternet	14	55	LLC	Açık	Açık	Kapalı	10.55.6.7	10.55.15.254	255.255.240.0	--	Bağlı	

4. PPP Ayarı bölümündeki Kullanıcı adı ve Şifre alanına TTNET tarafından size İnternet erişiminiz için verilmiş olan kullanıcı adınızı ve şifrenizi girinizve Kaydet butonuna basınız.

VPI: 8 VCI: 35

Enkapsulasyon: LLC VC-Mux

Kanal Modu: PPPoE NAPT Etkinleştir:

IGMP Etkinleştir: PVC Durumu: Etkin Devre Dışı

Seçiniz	Arayüz	Mod	VPI	VCI	Enkapsulasyon	NAPT	IGMP	Vars.Yön	IP Adr	Uzak IP	Ağ Maskesi	Kullanıcı Adı	Durum	Düzenle
<input checked="" type="radio"/>	İnternet	PPPoE	8	35	LLC	Açık	Kapalı	Açık	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	ttnetppoe@ttnet	Bağlı Değil	
<input type="radio"/>	IPTV	mer1483	8	55	LLC	Açık	Açık	Kapalı	10.55.6.7	10.55.15.254	255.255.240.0	—	Bağlı	

5. Açılan yeni bölüme kullanıcı adınızı alan adı ile beraber girin ve Kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydedin. Modem kablo bağlantısı doğru olarak yapıldıysa artık internete erişebilirsiniz.

PPP Ayarı:

Kullanıcı Adı: tnetppoe @ttnet Şifre:

TTNET dışında bir servis sağlayıcı ile kullanmak için Tıklayınız. [Tıklayınız](#)

Türü: Devamlı Boşta Bekleme (dak):

Wan IP Ayarı:

Türü: Sabit IP DHCP

Yerel IP Adresi: Ağ geçidi:

Ağ Maskesi:

Varsayılan Yön: Devre Dışı Etkin

Ekle Kaydet Sil Geri Al Yenile